

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

## 1 Interfaccia Telecom Italia / OLO - Definizione Tracciati

### Sommario

<b>1</b>	<b>INTERFACCIA TELECOM ITALIA / OLO - DEFINIZIONE TRACCIATI.....</b>	<b>1</b>
1.1	INTERFACCIA OLO - TI .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
1.1.1	Messaggio per Richiesta di Attivazione Wholesale Line Rental .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.1.2	Messaggio per Richiesta di Cessazione Wholesale Line Rental .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.1.3	Messaggio per Richiesta di Stato Avanzamento.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.1.4	Messaggio per Variazione Wholesale Line Rental .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.2	INTERFACCIA TI - OLO .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
1.2.1	Messaggio per notifica di avvenuta acquisizione/accettazione/espletamento o di stato avanzamento di una richiesta di Wireline Line Rental ..	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.3	GLOSSARIO DATI .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

## 1.1 Interfaccia OLO - TI

### 1.1.1 Messaggio per Richiesta di Attivazione Wholesale Line Rental

#### Descrizione Messaggio

Con tale messaggio gli OLO inoltrano verso Telecom Italia le richieste di attivazione di Wholesale Line Rental.

#### Dettaglio Messaggio

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	WLR linea attiva	WLR linea non attiva
1.	TIPO RECORD	Valore: 9	OBB	OBB
2.	CODICE OP RICHIEDENTE		OBB	OBB
3.	CODICE ORDINE RICHIEDENTE		OBB	OBB
4.	DATA ORDINE	DD/MM/YYYY (Data Invio Richiesta)	OBB	OBB
5.	TIPO ORDINE	1= attivazione	OBB	OBB
6.	DETT_TIPO_ORDINE		NA	NA
7.	TIPO PRESTAZIONE	9 = WLR	OBB	OBB
8.	CARATTERISTICHE ORDINE	0 = WLR su linea attiva 1 = WLR su linea non attiva	0	1
9.	DIRECTORY NUMBER	Obbligatorio per linea attiva  In caso di GNR deve essere compilato secondo le seguenti	OBB	NA

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	WLR linea attiva	WLR linea non attiva
		modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se l'Ordine è riferito ad un Flusso allora deve essere il Numero di un qualsiasi DN fatturato ( ES. Radicale + '001').</li> <li>Se l'Ordine è riferito ad una fuori numerazione deve essere indicato il DN di fuori numerazione</li> </ul> In caso di linea non attiva il campo e' NA		
10.	FLAG MANTENIMENTO DEI PRODOTTI	Obbligatorio per linea attiva No Mantenimento Prodotti: 0 Si Mantenimento Prodotti: 1 In caso di linea non attiva il campo e' NA	OBB	NA
11.	TIPO_DN	Valori POTS = 0 ISDN = 1 Da valorizzare solo nel caso di Linea non attiva In caso di linea attiva il campo e' NA	NA	OBB
12.	TIPO_LINEA	Per Tipo_DN = 0 sono ammessi i seguenti valori: Simplex = 0 PBX = 3 GNR =4  Per Tipo_DN = 1 sono ammessi i seguenti valori: BRA mononumero = 1 BRA multinumero = 2 PBX = 3 GNR =4	NA	OBB

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	WLR linea attiva	WLR linea non attiva
13.	AGGIUNTIVI ISDN BRA MULTINUMERO	Il campo deve essere uguale ad 0 in caso di POTS Simplex e ISDN BRA mononumero. Il campo deve essere compreso tra 1 e 7 in caso di ISDN BRA multinumero	NA	OBB
14.	QUANTITÀ DI LINEE/CANALI	Numero totale di linee (per POTS) o canali (per ISDN) . Campo significativo solo nel caso di tipololinea = GNR o PBX.	NA	OPZ
15.	DIREZIONALITÀ	Numero di linee (POTS) o canali (ISDN) unidirezionali entranti. Direzionalità<=Quantità di linee Se DIR=0 tutte le linee sono bidirezionali	NA	OPZ
16.	SELEZIONE PASSANTE	0=senza selezione passante 1=con selezione passante Campo significativo solo nel caso di tipologia di linea pari a GNR.	NA	OPZ
17.	ACCESSO NUMERICO	0=accesso analogico 1=accesso numerico 2Mb/s Campo significativo solo nel caso di tipologia di linea pari a GNR.	NA	OPZ
18.	DATA ATTESA CONSEGNA	Obbligatoria per Linea non attiva Per linea attiva può essere riempito oppure no	OPZ	OBB
19.	NOME CLIENTE	Obbligatorio in caso di persona fisica Opzionale in caso di società	OPZ	OPZ
20.	COGNOME CLIENTE	Cognome o ragione sociale	OBB	OBB
21.	CF/PARTITA IVA		OPZ	OBB
22.	PARTICELLA TOPONOMASTICA	Il valore corretto del campo per le singole richieste è quello riportato nella bolletta del cliente	OPZ	OBB
23.	VIA		OPZ	OBB
24.	LOCALITÀ		OPZ	OBB
25.	NUMERO CIVICO		OPZ	OBB
26.	COMPLESSO	OBB per LNA se l'informazione esiste (nessun controllo)	OPZ	OPZ
27.	SCALA	OBB per LNA se l'informazione esiste	OPZ	OPZ

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	WLR linea attiva	WLR linea non attiva
28.	PIANO	OBB per LNA se l'informazione esiste	OPZ	OPZ
29.	INTERNO	OBB per LNA se l'informazione esiste	OPZ	OPZ
30.	CODICE COMUNE CLIENTE	Da valorizzare in caso di WLR su linea non attiva (attualmente non gestita )	NA	OBB
31.	CODICE REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
32.	NOME REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
33.	COGNOME REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
34.	INDIRIZZO REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
35.	TELEFONO REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
36.	FAX REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
37.	EMAIL REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
38.	CAP REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
39.	NOTE		OPZ	OPZ
40.	IDENTIFICATIVO CORRELAZIONI	Obbligatorio in caso di sincronizzazione di diverse pratiche.	OPZ	OPZ
41.	TOT RICHIESTE	Campi necessari ad individuare il pacchetto di sincronizzazione	OPZ	OPZ
42.	TIPO PACCHETTO	Campi necessari ad individuare il pacchetto di sincronizzazione	OPZ	OPZ
43.	DATA	Formato data: DD/MM/YYYY Data sottoscrizione del	OBB	OBB

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	WLR linea attiva	WLR linea non attiva
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	contratto con cliente finale		
44.	CODICE PROGETTO		OPZ	OPZ
45.	CAP CLIENTE		OPZ	OPZ
46.	RECAPITO ALTERNATIVO CLIENTE		NA	OBB

Legenda:

OBB: OBBbligatorio  
 OPZ: OPZionale  
 NA: Non Applicabile

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

### 1.1.2 Messaggio per Richiesta di Cessazione Wholesale Line Rental

#### Descrizione Messaggio

Con tale messaggio gli OLO inoltrano verso Telecom Italia le richieste di cessazione di Wireline Line Rental. La valorizzazione dei campi del tracciato è particolareggiata in base al seguente dettaglio:

NOTA l'OL di cessazione "WLR LNA" viene utilizzata quando la linea è stata creata direttamente in WLR; la colonna cessazione WLR, viene utilizzata quando la linea acquisita in WLR era già attiva.

#### Dettaglio Messaggio

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	WLR linea attiva	WLR linea non attiva
1.	TIPO RECORD	Valore: 9	OBB	OBB
2.	CODICE OP RICHIEDENTE		OBB	OBB
3.	CODICE ORDINE RICHIEDENTE		OBB	OBB
4.	DATA ORDINE	DD/MM/YYYY	OBB	OBB
5.	TIPO ORDINE	2=cessazione	OBB	OBB
6.	DETT TIPO ORDINE	Se il campo e' vuoto indica Cessazione di impianto  Obbligatorio solo per cessazione con rientro 4= Cessazione con rientro	OPZ	NA
7.	TIPO PRESTAZIONE	9 = WLR	OBB	OBB

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	WLR linea attiva	WLR linea non attiva
8.	CARATTERISTICHE ORDINE	0 = WLR su linea attiva 1 = WLR su linea non attiva	0	1
9.	DIRECTORY NUMBER	In caso di GNR deve essere compilato secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se l'Ordine è riferito ad un Flusso allora deve essere il Numero di un qualsiasi DN fatturato ( ES. Radicale + '001').</li> <li>Se l'Ordine è riferito ad una fuori numerazione deve essere indicato il DN di fuori numerazione</li> </ul>	OBB	OBB
10.	FLAG MANTENIMENTO DEI PRODOTTI	No Mantenimento Prodotti: 0 Si Mantenimento Prodotti: 1	NA	NA
11.	DATA ATTESA CONSEGNA		OBB	OBB
12.	NOME CLIENTE	Obbligatorio in caso di persona fisica Opzionale in caso di società	OPZ	OPZ
13.	COGNOME CLIENTE		OBB	OBB
14.	CF/PARTITA IVA	Obbligatorio solo in caso di sincronizzazione	OPZ	OPZ
15.	PARTICELLA TOPONOMASTICA	Il valore corretto del campo per le singole richieste è quello riportato nella bolletta del cliente.	OPZ	OPZ
16.	VIA		OPZ	OPZ
17.	LOCALITÀ		OPZ	OPZ
18.	NUMERO CIVICO		OPZ	OPZ
19.	CODICE REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
20.	NOME REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
21.	COGNOME REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora		
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007	
		Versione:	1.0	

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	WLR linea attiva	WLR linea non attiva
22.	INDIRIZZO REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
23.	TELEFONO REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
24.	FAX REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
25.	EMAIL REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
26.	CAP REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	OPZ	OPZ
27.	NOTE		OPZ	OPZ
28.	IDENTIFICATIVO CORRELAZIONI	Obbligatorio in caso di sincronizzazione di diverse pratiche.	OPZ	OPZ
29.	TOT RICHIESTE	Campi necessari ad individuare il pacchetto di sincronizzazione	OPZ	OPZ
30.	TIPO PACCHETTO	Campi necessari ad individuare il pacchetto di sincronizzazione	OPZ	OPZ
31.	DATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	Formato data: DD/MM/YYYY	OBB	OBB
32.	RECAPITO ALTERNATIVO CLIENTE		OPZ	OPZ
33.	DATA RICEZIONE RICHIESTA		OBB	NA
34.	FLAG RIENTRO VELOCE	I: Cessazione con rientro veloce per impossibilita' tecniche R: Cessazione con rientro veloce per reclamo Vale 'I' o 'R' altrimenti vuoto	OPZ	NA
35.	CODICE PROGETTO		OPZ	OPZ

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	WLR linea attiva	WLR linea non attiva
36.	CAP CLIENTE		OPZ	OPZ

Legenda:

OBB: OBBbligatorio

OPZ: OPZionale

NA: Non Applicabile

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

### 1.1.3 Messaggio per Richiesta di Stato Avanzamento

#### Descrizione Messaggio

Con tale messaggio gli OLO inoltrano a Telecom Italia le richieste per conoscere lo stato della lavorazione di richieste di servizi di Wireline Line Rental precedentemente trasmesse.

#### Dettaglio Messaggio

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	Stato Avanzamento
1.	Tipo Record	Valore: 6	OBB
2.	CODICE OP RICHIEDENTE	Identificativo dell'Operatore che emette l'ordine (Operatore Richiedente) (3 car. )	OBB
3.	Codice Ordine Richiedente	Identificativo attribuito dall'Operatore Richiedente all'ordine (3 campo dell'interfaccia TI-OLO)	OBB
4.	Data Ordine	Data invio stato avanzamento	OBB
5.	Tipo Richiesta (ordine)	4=stato avanzamento	OBB
6.	Ordine di riferimento Fornitore	Identificativo attribuito dall'Operatore Fornitore alla richiesta oggetto dello stato di avanzamento (2 campo dell'interfaccia TI-OLO)	OBB

#### Legenda:

OBB: Obbligatorio

OPZ: OPZIONALE

NA: Non Applicabile

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	<i>Data Emiss.:</i>	05/10/2007
		<i>Versione:</i>	1.0

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

### 1.1.4 Messaggio per Variazione Wholesale Line Rental

#### Descrizione Messaggio

Con tale messaggio gli OLO inoltrano verso Telecom Italia le richieste di variazione di Wireline Line Rental.

#### Dettaglio Messaggio

NOTA :

*La colonna M si applica quando i campi campi 6 e 8 assumono i seguenti valori:*

*campo 6 : valori dal 3 al 14*

*oppure*

*campo 8 (quando compilato): valori 31 e 32*

*La colonna A si applica per tutti gli altri valori dei campi 6 e 8 (quando compilato)*

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	A	M
1	TIPO RECORD	Valore: 9	OBB	OBB
2	CODICE OP RICHIEDENTE		OBB	OBB
3	CODICE ORDINE RICHIEDENTE		OBB	OBB
4	DATA ORDINE	DD/MM/YYYY (Data Invio Richiesta)	OBB	OBB
5	TIPO ORDINE	5 = Variazione	OBB	OBB

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	A	M
6	DETT_TIPO_ORDINE	1 = Attivazione STS (valorizzare il campo 8 - CARATTERISTICHE ORDINE) 2 = Cessazione STS (valorizzare il campo 8 - CARATTERISTICHE ORDINE) 3 = Cambio Numero 4 = Cambio Numero - Avviso di Nuovo Numero 5 = Override della riservatezza 5 GG 6 = Override della riservatezza 10 GG 7 = Override della riservatezza 15 GG 8 = Cambio Tipologia di Accesso da RTG simplex a ISDN BRA Mononumero 9 = Cambio Tipologia di Accesso da ISDN PRA a RTG 10 = Cambio Tipologia di Accesso da ISDN BRA Mononumero a RTG simplex 11 = Cambio Tipologia di Accesso da RTG a PRA 12 = Trasloco con conservazione del numero 13 = Trasloco con cambio del numero intra area locale 14 = Trasloco con cambio del numero verso altra area locale	OBB	OBB
7	TIPO PRESTAZIONE	9 = WLR	OBB	OBB
8	CARATTERISTICHE ORDINE	Se il DETT_TIPO_ORDINE (campo 6) è valorizzato con 1 o 2 è OBBLIGATORIO specificare la lavorazione :  01 ISDN CW Chiamata in Attesa Stat. 02 ISDN CUG Gruppo Chiuso Utenti - Ente Responsabile 03 ISDN CFU Trasf di Chiamata Base Accesso 04 ISDN CD Trasf di Chiamata Base Chiamata 05 Riservato 06 ISDN CLIR Identita Linea Urbana Chiamante - RESTR PERM 07 ISDN COLR Identita Linea Urbana Chiamata - RESTR PERMAN 08 ISDN UUS Segnalazione UTENTE-UTENTE Accesso Base 09 (Riservato) 10 ISDN 3PTY Terzo Abbonato in Conferenza Stat 11 ISDN CFB-CFNR Trasferimento delle Chiamate Entranti Stat	OBB	OPZ

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	A	M
		12 ISDNCFN Trasferimento di Chiamata - Base Numero (solo con MSN) 13 POTS BIC Blocco Identificativo Linea Chiamante 14 POTS CA Chiamata in Attesa 15 Riservato 16 Riservato 17 Riservato 18 POTS CONF Terzo Abbonato in Conferenza 19 POTS TRASF Trasferimento delle Chiamate Entranti 20 POTS IC Identificativo Linea Chiamante -Chi è-  31 = Gestione Linea Aggiuntiva 32 = Gestione Canali Fonia		
9	DIRECTORY NUMBER	Obbligatorio per linea attiva  In caso di GNR deve essere compilato secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se l'Ordine è riferito ad un Flusso allora deve essere il Numero di un qualsiasi DN fatturato ( ES. Radicale + '001').</li> <li>➤ Se l'Ordine è riferito ad una fuori numerazione deve essere indicato il DN di fuori numerazione</li> </ul> In caso di linea non attiva il campo e' NA	OBB	OBB
10	FLAG MANTENIMENTO DEI PRODOTTI	OBBLIGATORIO in caso DETT TIPO ORDINE (campo 6) valorizzato con <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6, 7, 8, 9, 10, 11</li> <li>• 12, 13, 14</li> </ul>	NA	OPZ
11	TIPO_DN	VALORI <ul style="list-style-type: none"> <li>• POTS = 0</li> <li>• ISDN = 1</li> </ul>	NA	NA
12	TIPO_LINEA	PER TIPO_DN = 0 SONO AMMESI I SEGUENTI VALORI:	NA	NA

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	A	M
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIMPLEX = 0</li> <li>• PBX = 3</li> <li>• GNR =4</li> </ul> PER TIPO_DN = 1 SONO AMMESI I SEGUENTI VALORI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRA MONONUMERO = 1</li> <li>• BRA MULTINUMERO = 2</li> <li>• PBX = 3</li> <li>• GNR =4</li> </ul>		
13	AGGIUNTIVI ISDN BRA MULTINUMERO	Il campo deve essere compreso tra 1 e 7 in caso di ISDN BRA multinumero OBBLIGATORIO se CARATTERISTICHE ORDINE (campo 8) è valorizzato con '31'	NA	OPZ
14	QUANTITÀ DI LINEE/FLUSSI	Numero di linee o flussi. OBBLIGATORIO se CARATTERISTICHE ORDINE (campo 8) è valorizzato con '32'	NA	OPZ
15	DATA ATTESA CONSEGNA		OPZ	OPZ
16	NOME CLIENTE	Obbligatorio in caso di persona fisica Opzionale in caso di società	OPZ	OPZ
17	COGNOME CLIENTE	Cognome o ragione sociale	OBB	OBB
18	CF/PARTITA IVA		OPZ	OPZ
19	PARTICELLA TOPONOMASTICA	Il valore corretto del campo per le singole richieste è quello riportato nella bolletta del cliente	OPZ	OPZ
20	VIA		OPZ	OPZ
21	LOCALITÀ		OPZ	OPZ
22	NUMERO CIVICO		OPZ	OPZ
23	COMPLESSO	OBB per LNA se l'informazione esiste (nessun controllo)	OPZ	OPZ
24	SCALA	OBB per LNA se l'informazione esiste	OPZ	OPZ
25	PIANO	OBB per LNA se l'informazione esiste	OPZ	OPZ
26	INTERNO	OBB per LNA se l'informazione esiste	OPZ	OPZ
27	CODICE COMUNE CLIENTE		OPZ	OPZ
28	CODICE REFERENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	NA	NA

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

ID Campo	Nome campo	Specifiche Campo	A	M
	RICHIEDENTE			
29	NOME REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	NA	NA
30	COGNOME REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	NA	NA
31	INDIRIZZO REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	NA	NA
32	TELEFONO REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	NA	NA
33	FAX REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	NA	NA
34	EMAIL REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	NA	NA
35	CAP REFERENTE RICHIEDENTE	Obbligatorio in caso di Nuovo OLO che accede al servizio	NA	NA
36	NOTE		OPZ	OPZ
37	IDENTIFICATIVO CORRELAZIONI	Obbligatorio in caso di sincronizzazione di diverse pratiche.	OPZ	OPZ
38	TOT RICHIESTE	Campi necessari ad individuare il pacchetto di sincronizzazione	OPZ	OPZ
39	TIPO PACCHETTO	Campi necessari ad individuare il pacchetto di sincronizzazione	OPZ	OPZ
40	DATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	Formato data: DD/MM/YYYY Data sottoscrizione del contratto con cliente finale	OBB	OBB
41	CODICE PROGETTO		OPZ	OPZ
42	CAP CLIENTE		NA	OPZ
43	RECAPITO ALTERNATIVO CLIENTE		NA	NA

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

## 1.2 Interfaccia TI - OLO

### 1.2.1 Messaggio per notifica di avvenuta acquisizione/accettazione/espletamento o di stato avanzamento di una richiesta di Wireline Line Rental

#### Descrizione Messaggio

Con tale messaggio Telecom Italia effettua le seguenti notifiche agli OLO:

- Acquisizione/rifiuto della richiesta ad opera del processo di import degli ordini di WLR
- Accettazione/rifiuto della richiesta a conclusione della fase di verifiche (formali/contrattuali, tecniche, commerciali)
- Espletamento della richiesta
- Stato di avanzamento della lavorazione di una richiesta.

#### Dettaglio Messaggio

ID Campo	Nome Campo	Specifiche Campo	Acquisizione	Accettazione	Espletamento	Stato Avanzamento	Notifica di Cambio Operatore Selezionato
1	Codice OP FORNITORE		OBB	OBB	OBB	OBB	OBB
2	Codice Ordine Fornitore		OPZ	OBB	OBB	OBB	NA
3	Codice Ordine Richiedente		OPZ	OBB	OBB	OBB	NA
4	Data notifica		OBB	OBB	OBB	OBB	OBB

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora		
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007	
		Versione:	1.0	

5	Tipo Notifica	Valori 0 = Esito Acquisizione 1 = Esito validazione 2= Esito espletamento 3= Esito stato avanzamento 7= Notifica di Cambio Operatore Selezionato	0	1	2	3	7
6	ID Risorsa	DN	NA	NA	OPZ	OPZ	OBB
7	Flag ULLCN		NA	NA	NA	NA	NA
8	Tipo Prestazione	WLR (9)	OBB	OBB	OBB	OBB	OBB
9	Stato Ordine	Acquisito - Import (0), Rifiutato (1), Accettato (2), Espletato (3), Espletato Negativamente (4),	OBB	OBB	OBB	OBB	3
10	Data ricezione dell'Ordine	Data ricezione ordine, coincide con la DAF del file scambio in cui è compreso	OBB	OBB	OBB	OBB	NA
11	Data validazione formale/contrattuale dell'Ordine		NA	OBB	OBB	OPZ	NA
12	Data validazione tecnico/gestionale dell'Ordine		NA	OBB	OBB	OPZ	NA
13	Data espletamento dell'Ordine		NA	NA	OBB	OPZ	OBB
14	Orario Data espletamento dell'Ordine		NA	OBB	OPZ	OPZ	NA
15	Causale rifiuto	Formale (1), Contrattuale (2), Commerciale (3), Tecnica (4)	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	NA
16	Codice motivo rifiuto		OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	NA
17	Motivo rifiuto		OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	NA
18	Note		OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	NA
19	Nome Referente Fornitore		NA	OPZ	NA	OPZ	NA

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora		
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007	
		Versione:	1.0	

20	Cognome Referente Fornitore		NA	OPZ	NA	OPZ	NA
21	Indirizzo Referente Fornitore		NA	OPZ	NA	OPZ	NA
22	Telefono Referente Fornitore		NA	OPZ	NA	OPZ	NA
23	Fax Referente Fornitore		NA	OPZ	NA	OPZ	NA
24	Email Referente Fornitore		NA	OPZ	NA	OPZ	NA
25	Codice Comune Referente Fornitore		NA	OPZ	NA	OPZ	NA
26	CAP Referente Fornitore		NA	OPZ	NA	OPZ	NA
27	Bit Rate Canale per ADSL/SDSL		NA	NA	NA	NA	NA
28	Num aggiuntiva 1		NA	OPZ	OPZ	OPZ	NA
29	Num aggiuntiva 2		NA	OPZ	OPZ	OPZ	NA
30	Num aggiuntiva 3		NA	OPZ	OPZ	OPZ	NA
31	Num aggiuntiva 4		NA	OPZ	OPZ	OPZ	NA
32	Num aggiuntiva 5		NA	OPZ	OPZ	OPZ	NA
33	Num aggiuntiva 6		NA	OPZ	OPZ	OPZ	NA
34	Num aggiuntiva 7		NA	OPZ	OPZ	OPZ	NA
35	Numerazione Cessata		NA	NA	NA	NA	NA
36	Nuova Id risorsa		NA	NA	NA	NA	NA
37	Codice Piattaforma	Valido solo per Attivazione di WLR su Linea Attiva	NA	OPZ	NA	NA	NA

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

### 1.3 Glossario Dati

Nome Campo	Formato	Specifiche campo	Descrizione
CAP REFERENTE FORNITORE	X(5)		CAP del Referente dell'Operatore Fornitore
CAP REFERENTE RICHIEDENTE	X(5)		CAP del Referente dell'Operatore Richiedente
CAPOSTIPITE/RADICALE	X(12)		Indica il radicale (GNR) oppure il capostipite (ISDN PRA o PBX) oppure il principale (ISDN BRA) di riferimento.
CARATTERISTICHE ORDINE	X(1)	0 = WLR su linea attiva 1 = WLR su linea non attiva	Dettaglio sulla tipologia di richiesta inoltrata da OLO
CAUSALE RIFIUTO	X(2)	Formale (1), Contrattuale (2), Commerciale (3), Tecnica (4)	Causale di Rifiuto
CF/PARTITA IVA	X(16)		Codice fiscale o Partita IVA del Cliente finale. Il codice fiscale o partita IVA e' quello riportato nell'ultima Fattura del cliente finale.
CODICE COMUNE CLIENTE	X(10)		Codice ISTAT Comune del Cliente Finale
CODICE COMUNE REFERENTE FORNITORE	X(10)		Codice ISTAT del Comune del Referente dell'Operatore Fornitore
CODICE MOTIVO RIFIUTO	X(3)		Codice del motivo di rifiuto, codifica il valore del campo "Motivo rifiuto"
CODICE OP FORNITORE	X(3)		Identificativo dell'Operatore Fornitore
CODICE OP RECIPIENT	X(3)		Identificativo dell'Operatore Recipient in caso di ULL Wholesale
CODICE OP RICHIEDENTE	X(3)		Identificativo dell'Operatore che emette l'ordine (Operatore Richiedente)
CODICE ORDINE FORNITORE	X(31)		Identificativo attribuito dall'Operatore Fornitore alla richiesta.'ordine (E' opzionale solo nel caso in cui nella fase di acquisizione, la richiesta'ordine risulta essere formalmente errato)
CODICE ORDINE RICHIEDENTE	X(11)		Identificativo attribuito dall'Operatore Richiedente all'ordine
CODICE REFERENTE RICHIEDENTE	X(8)		Codice Identificativo del Referente dell'Operatore Richiedente. E' inteso che la codifica utilizzata per i referenti dell'Operatore Richiedente per le richieste ULL è la medesima delle richieste NP/CPS (nel caso Operatore Richiedente è abilitato ad inoltrare ad Operatore Fornitore tali richieste).
COGNOME CLIENTE	X(60)		Cognome del Cliente finale o Ragione sociale

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

Nome Campo	Formato	Specifiche campo	Descrizione
COGNOME REFERENTE FORNITORE	X(50)		Cognome del Referente dell'Operatore Fornitore
COGNOME REFERENTE RICHIEDENTE	X(50)		Cognome del Referente dell'Operatore Richiedente
DATA ESPLETAMENTO DELLA RICHIESTA	X(10)		Data di espletamento della Richiesta da parte dell'Operatore Fornitore
DATA NOTIFICA	X(10)		Data di creazione della notifica
DATA ORDINE	X(10)	Formato DD/MM/YYYY	Data di creazione dell'Ordine da parte dell'Operatore Richiedente
DATA RICEZIONE DELL'ORDINE	X(10)		Data di ricezione dell'ordine da parte dell'operatore fornitore
DATA VALIDAZIONE FORMALE/CONTRATTUALE DELL'ORDINEA RICHIESTA	X(10)		Data di validazione formale/contrattuale della Richiesta da parte dell'Operatore Fornitore
DATA ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTAVALIDAZIONE TECNICO/GESTIONALE DELL'ORDINE	X(10)		Data di accettazione della Richiesta da parte dell'Operatore Fornitore
DATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	X(10)		Data sottoscrizione contratto cliente finale
DIRECTORY NUMBER	X(12)	YYYYXXXXXXXX YYYY= massimo 4 cifre per distretto (es. 0006 per Roma, 0583 per Lucca). XXXXXXXX= massimo 8 cifre per numero.	Identifica il DN o il numero un qualsiasi numero fatturato (telefono d'addebito) nel caso di GNR) su cui attivare/cessare la prestazione. Nel caso di ISDN/BRA viene indicato il numero primario (ISDN multinumero).
ENEMAIL REFERENTE FORNITORE	X(255)		ENAmail del Referente dell'Operatore Fornitore
EMAIL REFERENTE RICHIEDENTE	X(255)		ENAmail del Referente dell'Operatore Richiedente
FAX REFERENTE FORNITORE	X(20)		Fax del Referente dell'Operatore Fornitore
FAX REFERENTE RICHIEDENTE	X(20)		Fax del Referente dell'Operatore Richiedente
FLAG MANTENIMENTO DEI PRODOTTI	X(1)	No Mantenimento Prodotti: 0 Si Mantenimento Prodotti: 1	Indica se il cliente finale chiede di mantenere i prodotti attualmente in noleggio/manutenzione
ID RISORSA	X(10)		Identifica l'ID della risorsa del servizio richiesto. Viene fornito sull'espletamento positivo della richiesta.
INDIRIZZO REFERENTE FORNITORE	X(255)		Indirizzo del Referente dell'Operatore Fornitore
INDIRIZZO REFERENTE RICHIEDENTE	X(255)		Indirizzo del Referente dell'Operatore Richiedente
INDIRIZZO SITO OPERATORE	X(255)		Indirizzo sito OLO solo nel caso di collocazione esterna (nelle immediate vicinanze SL/SGU)

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

Nome Campo	Formato	Specifiche campo	Descrizione
LOCALITÀ	X(60)		Località dell'ubicazione del Cliente Finale
MOTIVO RIFIUTO	X(255)		Motivazione del rifiuto
NOME CLIENTE	X(30)		Nome del Cliente finale. Il campo è obbligatorio nel caso di persona fisica, non applicabile per società
NOME REFERENTE FORNITORE	X(30)		Nome del Referente dell'Operatore Fornitore
NOME REFERENTE RICHIEDENTE	X(30)		Nome del Referente dell'Operatore Richiedente
NOTE	X(255)		Campo Note
NUMERO CIVICO	X(10)		Numero civico dell'indirizzo del Cliente Finale
IDENTIFICATIVO_CORRELAZIONI	X(10)	OLOAANNNNN: OLO: codice del gestore AA: anno di invio del pacchetto a due cifre NNNNN: progressivo del pacchetto nell'anno	Codice del pacchetto inviato da OLO
TOT RICHIESTE	X(2)		Totale di richieste presenti nel pacchetto
TIPO PACCHETTO	X(2)	1: monosede/monocliente	Indica la tipologia di pacchetto
ORARIO DATA ESPLETAMENTO DELL'ORDINERICHIESTA	X(5)		Orario di espletamento della Richiesta da parte dell'Operatore Fornitore
ORDINE DI RIFERIMENTO FORNITORE	X(31)		Identificativo dell'Ordine di riferimento per Stato Avanzamento e Annullamento dato da Operatore Fornitore
PARTICELLA TOPONOMASTICA	X(20)	"Via", "Corso", "Piazza" etc...	Particella Toponomastica del Cliente finale
QUANTITÀ DI LINEE/FLUSSI	X(3)	Per GNR: Nel caso di ULL+NP viene valorizzato con il valore in analogia al caso NP (valore standard). Nel caso richiesta ULL senza NP è obbligatorio fornire in numero di flussi da dare in unbundling. Per PBX il valore è 1.	Numero di linee o flussi. Campo significativo solo nel caso di tipologia di linea pari a GNR o PBX.
ROUTING NUMBER	X(18)		Identifica il Routing Number in caso di richiesta di NP
STATO ORDINERICHIESTA	X(1)	Acquisitao – Import (0), Rifiutatao (1), Accettatao (2), Espletatao (3), Espletatao Negativamente (4)	Stato dell'ordine a richiesta
TELEFONO REFERENTE FORNITORE	X(20)		Telefono del Referente dell'Operatore Fornitore
TELEFONO REFERENTE RICHIEDENTE	X(20)		Telefono del Referente dell'Operatore Richiedente

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

Nome Campo	Formato	Specifiche campo	Descrizione
TIPO NOTIFICA	X(1)	Esito Acquisizione (0), Esito validazione (1), Esito espletamento (2), Esito stato avanzamento (3)	Tipologia di notifica inoltrata verso OLO
TIPO ORDINE RICHIESTA	X(1)	Attivazione: 1 Cessazione: 2 Ampliamento: 3 Stato Avanzamento: 4 Variazione: 5 Annullamento: 6	Identifica il tipo di richiestaordine che Operatore Richiedente inoltra
DETT TIPO ORDINE	X(2)	4 = cessazione con rientro	Identifica la tipologia di causale richiesta dall'operatore
TIPO PRESTAZIONE	X(1)	9 = WLR	Identifica il tipo di prestazione
TIPO RECORD	X(2)	9 = WLR	Tipo Record
VIA	X(70)		Via ubicazione impianto del Cliente finale
Id Record OP Richiedente per programmazione	X(10)		Codice identificativo del record
Codice CLU	X(4)		Codice del CLU
Codice AOR	X(4)		Codice dell' AOR
Numero Ordini richiesti	X(4)		Numero di Ordini richiesti per DAC
Numero Ordini assegnati	X(4)		Numero di Ordini assegnati per DAC
Data Ordine	X(10)		Data di invio della richiesta
Codice pacchetto di riferimento Richiedente	X(10)		Codice identificativo del pacchetto da annullare
RECAPITO ALTERNATIVO CLIENTE	X(255)		Indica recapito alternativo cliente cellulare etc....
DATA RICEZIONE RICHIESTA	X(10)	Formato DD/MM/YYYY	Data in cui e' stata ricevuta la richieta di cessazione
FLAG RIENTRO VELOCE	X(1)	Vale 'I' o 'R' altrimenti vuoto	Indica se il rientro deve prevedere procedure velocizzate.
CODICE PROGETTO	X(10)		Codice Progetto OLO
TIPO_LINEA	X(1)		Tipologia della linea
TIPO_DN	X(1)		Tipologia del DN
QUANTITA LINEA/FLUSSI	X(5)		Linee e flussi per GNR
AGGIUNTIVI ISDN BRA MULTINUMERO	X(2)		Numero di ISDN da attivare

		<b>Interconnessione</b> Commercializzazione Sistema Pitagora	
G.d.L. Pitagora	<b>Specifiche Tecniche - Tracciato Record WLR</b>	Data Emiss.:	05/10/2007
		Versione:	1.0

Nome Campo	Formato	Specifiche campo	Descrizione
CODICE PIATTAFORMA	X(1)	Vale 'B' per Business e 'R' per Residenziali	Valido solo per WLR su LA